




## ZDRF1102

### Fingerprint RFID Reader

#### Features

- เชื่อมต่อผ่าน RS-485
- รองรับการสแกนความถี่ EM card (125KHz)
- รองรับการสแกนนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือน



#### Technical Specification

##### System

Main Processor	8 Bit
----------------	-------

##### Read

Read Format	125KHz(ID card)
Read Range	6-8cm (max.)
Reading time	<0.1s

##### Fingerprint

Capacity	3000
Response Time	≤0.5s
Recognition Time	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%

##### Function

Tamper Alarm	Yes
--------------	-----

##### Interface

To Controller	RS485
---------------	-------

##### General

LCD Display	Blue backlight
Beep Tone	Buzzer

##### General

Power Supply	9-15VDC/100mA
Working Environment	-5°C~+55°C
Working Humidity	5%~95%
Dimension(W×D×H)	165mm*57mm*29mm
Weight	0.25kg